

## Sveikiname įsigijus manipuliatorių „Apple Magic Trackpad 2“

Manipuliatoriuje „Apple Magic Trackpad 2“ integruotas įkraunamas akumuliatorius. Prie „Mac“ kompiuterio manipuliatorius prisijungia belaidžiu „Bluetooth®“ ryšiu.


Šioje instrukcijoje rasite informacijos, kaip naudotis „Magic Trackpad 2“. Aptarsime susiejimą su kompiuteriu, konfigūravimą, akumuliatoriaus įkrovimą ir „OS X“ atnaujinimą.

### Programinės įrangos atnaujinimas

Kad galėtumėte naudotis „Magic Trackpad 2“ ir visomis jo funkcijomis, atnaujinkite savo „Mac“ kompiuterio programinę įrangą – jame turi būti operacinė sistema „OS X v10.11“ ar vėlesnė jos versija.

Jei norite turėti naujausią „OS X“ versiją, eikite į „Apple“ meniu > „App Store“ ir patikrinkite, ar yra naujinių. Laikykitės nurodymų ekrane ir atnaujinkite „OS X“.

### „Magic Trackpad 2“ prijungimas



Naudokite laidą su „Lightning“ ir USB jungtimis (jį gavote kartu su manipuliatoriumi).

„Lightning“ jungtį įkiškite į manipuliatoriaus „Lightning“ lizdą, o USB jungtį – į „Mac“ kompiuterio USB lizdą. Pastumkite manipuliatoriaus jungiklį į padėtį „įjungti“ (ant jungiklio turėtumėte matyti žalią spalvą).


Manipulatorius bus automatiškai susietas su „Mac“ kompiuteriu.

Kai manipulatorius jau susietas, laidą galite atjungti ir naudoti manipulatorių be laido.

## **Siejimo panaikinimas**

Nors „Magic Trackpad 2“ jau susiejote su vienu „Mac“ kompiuteriu, galite jį susieti su kitu. Tam turite panaikinti esamą siejimą ir susieti manipulatorių su kitu „Mac“ kompiuteriu pagal ankstesniame skyrelyje duotus nurodymus.

### **Kaip panaikinti siejimą:**

- 1 eikite į „Apple“ meniu > „Sistemos nustatymai“, tada spauskite „Bluetooth“;
- 2 pasirinkite manipulatorių ir paspauskite prie manipulatoriaus pavadinimo esantį mygtuką „Šalinti“ .

## **„Magic Trackpad 2“ naudojimas**

Jūsų „Magic Trackpad 2“ turi paviršių „Force Touch“, skirtą rodyklei judinti ir kai kuriems gestams atlikti. Jei norite konfigūruoti gestus ir nustatyti kitas parinktis, eikite į „Apple“ meniu > „Sistemos nustatymai“, tada spauskite „Manipulatorius“.

Padėkite „Magic Trackpad 2“ ant tvirto, lygaus paviršiaus. Kai judinate rodyklę arba atliekate gestus, galite ant „Magic Trackpad 2“ patogiai pasidėti ranką ir nebūtina pirštus judinti labai stipriai.

## Yra daug būdų, kaip galite naudoti „Magic Trackpad 2“.

- *Spustelėkite* – paspauskite bet kurioje manipulatoriaus vietoje. O jei manipulatoriaus nustatymuose įjungsite funkciją „Palietimas vietoje paspaudimo“, manipuliatorių užteks paliesti.
- *Stipresnis paspaudimas* – paspauskite stipriau, kol pajusite gilesnį spragtelėjimą. Stipresnį paspaudimą galite naudoti, kai pageidaujate daugiau informacijos, pavyzdžiui, norite sužinoti žodžio apibrėžimą, pamatyti adresą žemėlapyje ir pan.
- *Antrinis spustelėjimas (dešinysis spustelėjimas)* – spustelėkite dviem pirštais ir atidarysite kontekstinių veiksmų meniu. Jei įjungėte funkciją „Palietimas vietoje paspaudimo“, užteks paliesti dviem pirštais.
- *Slinkimas dviem pirštais* – slinkite ekrano vaizdą į viršų ar į apačią atitinkamai slinkdami manipulatoriumi dviem pirštais.
- *Suėmimas masteliui keisti* – suglauskite arba išskėskite nykštį ir smilių, jei norite didinti arba mažinti nuotraukų ar tinklalapių mastelį.
- *Naršymas braukiant* – braukite dviem pirštais į kairę arba į dešinę, jei norite eiti nuo vieno puslapio prie kito interneto naršyklėje, dokumentuose ir kitur. Taip tarsi vartysite knygą.
- *„Launchpad“ atidarymas* – greitai pasiekite programas per „Launchpad“. Suglauskite keturis arba penkis pirštus ir tada pasirinkite programą, kurią norite atidaryti.

- Perėjimas iš vienos programos į kitą braukiant – jei norite pereiti iš vienos programos, veikiančios viso ekrano režimu, į kitą, braukite į kairę arba į dešinę trimis ar keturiais pirštais.

Daugiau informacijos ieškokite manipulatoriaus nustatymuose arba programoje „Finder“ spauskite „Žinynas“ > „Mac“ žinynas“ ir paieškoje įrašykite „manipulatorius“.

## **Pervadinkite savo „Magic Trackpad 2“**

Jūsų „Mac“ kompiuteris automatiškai duoda jūsų „Magic Trackpad 2“ unikalų pavadinimą, kai pirmą kartą juos susiejate. Šį pavadinimą galite pakeisti „Bluetooth“ nustatymuose.

### **Kaip pakeisti manipulatoriaus pavadinimą:**

- 1 eikite į „Apple“ meniu > „Sistemos nustatymai“, tada spauskite „Bluetooth“;
- 2 laikydami mygtuką „Alt“ paspauskite manipulatoriaus pavadinimą, tada pasirinkite „Pervadinti“;
- 3 įrašykite pavadinimą ir paspauskite „OK“.

## **Akumulatoriaus įkrovimas**

Naudokite laidą su „Lightning“ ir USB jungtimis (jį gavote kartu su manipulatoriumi).

„Lightning“ jungtį įkiškite į manipulatoriaus „Lightning“ lizdą, o USB jungtį – į USB lizdą „Mac“ kompiuteryje arba USB maitinimo adapteryje.

Jei norite sužinoti, kokia akumulatoriaus būklė, eikite į „Apple“ meniu > „Sistemos nustatymai“, tada spauskite „Manipulatorius“. Akumulatoriaus įkrovos lygis rodomas apatiniame kairiajame kampe.

**Pastaba.** Kai „Magic Trackpad 2“ nenaudojate, jis pereina į miego režimą ir taip tausoja akumulatoriaus energiją. Jeigu manipulatoriaus nenaudosite ilgesnį laiką, išjunkite jį – taip akumulatoriaus energijos sutaupysite dar daugiau.

## **„Magic Trackpad 2“ valymas**

Manipulatoriaus išorei valyti naudokite pūkelių nepaliekančią šluostę. Į jokias angas neleiskite pakliūti drėgmei, nenaudokite aerozolinių valiklių, tirpiklių bei abrazyvinių medžiagų.

## **Ergonomika**

Naudojantis „Magic Trackpad 2“ svarbu atrasti sau patogią padėtį, dažnai keisti savo poziciją ir dažnai daryti pertraukėles.

Informacijos apie ergonomiką, sveikatą ir saugumą ieškokite ergonomikos interneto svetainėje [www.apple.com/about/ergonomics](http://www.apple.com/about/ergonomics).

## **Daugiau informacijos**

Daugiau informacijos, kaip naudotis manipulatoriumi, rasite „Mac“ kompiuterio žinyne, paieškoje įrašę žodį „manipulatorius“.

Daugiau informacijos apie pagalbą, problemų sprendimą, naudotojų diskusijas ir naujausią „Apple“ programinę įrangą rasite interneto svetainėje [www.apple.com/support](http://www.apple.com/support).

# Atitiktis teisinio reglamentavimo informacija

## JAV Federalinės ryšių komisijos (FCC) atitiktis deklaracija

Prietaisas atitinka Federalinės komunikacijų komisijos (FKK) (angl. Federal Communications Commission – FCC) taisyklių 15 dalį. Jo veikimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) prietaisas negali kelti pavojingų trikdžių ir (2) prietaisas turi priimti visus gaunamus trikdžius, įskaitant ir tuos, kurie lemia nepageidautiną veikimą. Jeigu atsirado radijo ar televizijos transliacijos trikdžių, skaitykite instrukcijas.

### Radijo ir televizijos trikdžiai

Ši kompiuterinė įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją. Jeigu ji įdiegta ir naudojama netinkamai, t. y. griežtai nesilaikant „Apple“ instrukcijų, gali sukelti trikdžių radijo ir televizijos transliacijoms priimti.

Įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams taikomas ribas pagal specifikacijas, pateikiamas FKK taisyklių 15 dalyje. Šios specifikacijos parengtos siekiant užtikrinti priimtina apsaugą nuo tokių trikdžių gyvenamosiose vietose. Tačiau negarantuojama, kad tokie trikdžiai neatsiras konkrečiuose tinkluose.

Galite patikrinti, ar jūsų kompiuterinė sistema sukelia trikdžius, tiesiog ją išjungę. Jeigu trikdžiai išnyksta, tikriausiai juos sukelia kompiuteris arba kuris nors išorinis įtaisas.

Jeigu jūsų kompiuterinė sistema sukelia trikdžius radijo ir televizijos transliacijoms priimti, pabandykite juos pašalinti šiomis priemonėmis:

- Sukite televizijos ar radijo anteną, kol trikdžiai liausis.
- Perkelkite kompiuterį į vieną ar į kitą pusę nuo televizoriaus ar radijo.
- Padėkite kompiuterį toliau nuo televizoriaus ar radijo.
- Įjunkite kompiuterį į išvadą, kuris yra kitoje grandinėje, nei televizorius ar radijas. (Kitaip tariant, įsitikinkite, kad kompiuteris ir televizorius ar radijas yra grandinėse, kontroliuojamose skirtingų jungtuvų ar saugiklių.)

Prereikęs pasikonsultuokite su „Apple“ įgaliotu paslaugų teikėju arba „Apple“. Skaitykite priežiūros ir palaikymo informaciją, kurią gausite su „Apple“ gaminiu. Arba pasitarkite su kvalifikuotu radijo ir televizijos specialistu, norėdami gauti papildomų patarimų.

**Svarbu:** „Apple Inc.“ nesankcionuoti gaminio pakeitimai ir modifikacijos gali pakenkti elektromagnetiniam suderinamumui ir apriboti jūsų galimybę naudotis gaminiu.

Šis gaminys buvo išbandytas EMC atitikimui naudojant išorinius „Apple“ įrenginius, ekranuotus „Apple“ laidus ir jungtis tarp sudėtinių sistemos dalių. Svarbu, kad naudotumėte išorinius „Apple“ įrenginius, ekranuotus „Apple“ laidus ir jungtis tarp sudėtinių sistemos dalių, norėdami sumažinti trikdžių sukėlimo galimybę radijui, televizijos imtuvams ir kitiems elektroniniams prietaisams.

*Atsakingoji šalis (tik FCC klausimams):*

„Apple Inc.“ korporacijos atitiktis

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014

## **Kanados atitikties deklaracija**

Prietaisas atitinka Kanados pramonės ministerijos licencijų išimčių RSS standartą (-us). Jo veikimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) prietaisas negali kelti trikdžių ir (2) prietaisas turi priimti visus trikdžius, įskaitant ir tuos, kurie gali sutrikdyti įrenginio darbą.

**Kanados pramonės ministerijos pareiškimas**

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

## **ES atitikties pareiškimas**

„Apple Inc.“ pareiškia, kad šis belaidis prietaisas atitinka pagrindinius RTTE direktyvos reikalavimus ir kitas nuostatas.

ES atitikties deklaracijos kopiją galima rasti interneto svetainėje [www.apple.com/euro/compliance](http://www.apple.com/euro/compliance).



**Rusija, Kazachstanas, Baltarusija**



**Singapūro belaidžio ryšio sertifikavimas**

Complies with  
IDA Standards  
DB00063

## „Apple“ ir aplinka

„Apple Inc.“ pripažįsta atsakomybę iki minimumo sumažinti savo veiklos ir gaminių poveikį aplinkai. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment).

## Akumulatorius

„Magic Trackpad 2“ dalys yra naudotojui neprieinamos. Nemėginkite atidaryti ar išardyti savo „Magic Trackpad 2“, taip pat išimti, suspausti ar badyti jos akumuliatorių; saugokite „Magic Trackpad 2“ nuo aukštos temperatūros ir skysčių. Jei mėginsite „Magic Trackpad 2“ ardyti, galite jį sugadinti arba susižaloti pats.

Jūsų „Magic Trackpad 2“ ličio jonų akumuliatorių pakeisti ar atiduoti perdirbti gali tik „Apple“ arba įgaliotas paslaugų teikėjas. Akumulatoriaus negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Informacijos apie „Apple“ ličio jonų akumuliatorius rasite interneto svetainėje [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries).

## Informacija apie prietaiso šalinimą ir atliekų perdirbimą



Kai gaminytampa nebetinkamas naudoti, prašom jį pašalinti laikantis vietoje galiojančių aplinkosaugos įstatymų ir nurodymų.

Informacijos apie „Apple“ atliekų perdirbimo programas rasite interneto svetainėje [www.apple.com/recycling](http://www.apple.com/recycling).

### Europos Sąjunga – šalinimo informacija



Šis simbolis reiškia, kad pagal vietos įstatymus ir reglamentus jūsų gaminyturi / arba jo baterija turi būti šalinami atskirai nuo buitinių atliekų. Pasibaigus šio produkto eksploatavimo laikui, jis turi būti nugabentas į vietos institucijų nurodytą surinkimo vietą. Jūsų gaminio ir / arba jo baterijos rūšiuojamasis atliekų surinkimas ir antrinis perdirbimas pasibaigus jų eksploatavimo laikui tausoja gamtos išteklius ir saugo žmonių sveikatą bei aplinką.

© 2015 Apple Inc. Visos teisės saugomos.

Pavadinimas „Apple“, „Apple“ logotipas, pavadinimai „Launchpad“, „Mac“, „Magic Trackpad“ ir „OS X“ yra kompanijos „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse. „Lightning“ yra kompanijos „Apple Inc.“ prekės ženklas.

Pavadinimas „Bluetooth“ ir atitinkami logotipai yra registruoti kompanijos „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklai. „Apple“ naudoja šiuos prekės ženklus gavusi leidimą.